

ReX

Kablosuz mesafe genişletici

ReX sistemdeki tüm cihazların menzilini artırır ve bunlarla Hub arasında güvenilir bir bağlantı kurar. Hub 2 ve Hub Plus, 5 adede kadar ReX'i destekler. Böylece kapsama alanını 35 km²'ye kadar yükselterek oteller, depo kompleksleri, çok katlı iş merkezleri ve büyük üretim tesisleri gibi çok büyük tesislerin korunmasını sağlar.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Kablosuz mesafe genişletici
Kurulum	İç mekan
Alarm verme hızı	0.3 saniye
İşletim sistemi	OS Malevich
Güç Kaynağı	Ana şebekeden 110-240 V veya Hub / Hub Plus / ReX için 12V PSU kullanırken 12 V
Pil desteği	Li-Ion 2 A · h 35 saate kadar çevrimdışı çalışma
Kablosuz çekim alanı	1.800 metreye kadar
Jeweller radyo teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868.0 - 868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 25 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn Frekans atlama
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 ° C ile + 40 ° C arası
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama

Teknik Özellikler

Boyutlar	163 × 163 × 36 mm
Ağırlık	330 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde
Renk seçeneği	Beyaz / Siyah
Çalışma nemi	%75'e kadar
Maksimum bağlı cihaz (tek menzil genişleticili bir sistemde)	Hub, Hub 2 - 99'a kadar Hub Plus - 149'a kadar Hub 2 Plus - 199'a kadar
Hub başına maksimum Bağlanabilir genişletici sayısı (ReX) sayısı *	Hub – 1 Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus – 5 * ReX yalnızca doğrudan hub'a bağlanabilir. ReX başka bir ReX'e bağlanamaz
Cihaz tipi	Wireless
Kutu içeriği	Akıllı radyo sinyali menzil genişletici ReX SmartBracket montaj paneli Güç kablosu Yükleme kiti Hızlı başlangıç Kılavuzu
Uyumluluk	Tüm Hub'lar * MotionCam'i desteklemez